

Schritt 9

Bei den jetzt sichtbaren Auswahlpunkten, wählen Sie bitte folgende Punkte "weitere Anbieter" und "anderer Anbieter" (siehe Abbildung) aus und hinterlegen im Feld **"Namen**" die Bezeichnung AllgaeuDSL.

Im darunter liegenden Bereich Anschluss wählen Sie bitte den Punkt "Anschluss an externes Modem oder Router" und "Internetverbindung selbst aufbauen" aus.

In the second second second	
Internetanbleter	weitere Internetanbieter
	anderer Internetanbieter
Name	AllgaeuDSL
Anschluss	
Geben Sie an, wie der Intern	etzugang hergestellt werden soll.
O Anschluss an einen I	DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zu wird für die Internety	ugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Mode verbindung genutzt.
O Anschluss an ein Kal	belmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zu	Jgang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.
<ul> <li>Anschluss an externe</li> </ul>	es Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zu	Jgang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.
Betriebsart	
Geben Sie an, ob die FRITZ!	3ox die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.
Internetverbindung	selbst aufbauen
Die FRITZ!Box stellt e Anschluss mit dem v	inen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über den WAN- orhandenen externen Modem oder Router.
	Sobritt 10

Etwas weiter unten auf der Seite können Sie nun Ihre persönlichen Internet-Zugangsdaten eingeben die Sie von uns erhalten haben. Bitte achten Sie auf die genaue Schreibweise.

Zusätzlich tragen Sie bitte die Geschwindigkeit Ihres Anschlusses ein.

Zugangsdaten	
Werden Zugangsdaten benötigt?	
Ja	
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.	
Benutzername	
Kennwort	
O Nein	
Verbindungseinstellungen	
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.	
Übertragungsgeschwindigkeit	
Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.	
Downstream 100 MBit/s	
Upstream 6 MBit/s	
Schritt 10	

Zum Übernehmen der Einstellungen bitte jetzt nur noch auf den Button "Übernehmen" klicken.

Die Fritz!Box überprüft nun die Einstellungen und gibt Ihnen nach Abschluss eine Rückmeldung.

 Fertig

 Es funktioniert etwas nicht so wie gewünscht?!

 Gerne helfen wir Ihnen am Telefon weiter unter der Rufnummer 08366 8484000.

